Manual do Utilizador

Felicitações
Felicitamos desde já a escolha que fez, por a compra deste Auricular Bluetooth Multilink SORA, Este auricular permite a comunicação sem fios através do seu telemóvel por o micro e altifalante integrados. Possui a tecnologia BT V. 2.1 e é também compatível com telemóveis que usem a tecnologia V. 1.2 e 1.1. O seu auricular B-Speech SORA tem uma bateria recarregável integrada de polímeros de lítio de elevada duração.

Conteúdo da Embalagem
- ✔ Auricular B-Speech SORA
- ✔ 2 Guanchos para Orelha
- ✔ 3 Tampões de Orelha
- ✔ Adaptador USB
- ✔ Manual de Utilizador

Características do Auricular
1. Gancho para a Orelha
2. Volume -
3. Volume +
4. Audiofone
5. Microfone
6. Botão Multiuso
7. Indicador Luminoso LED
8. Joelho do Audiofone
9. Porta de Carga



O Auricular pode ser usado em qualquer orelha, esquerda ou direita, Simplesmente terá de trocar o Gancho para o lado que preferir.

Carregar a Bateria Interna
Antes de Utilizar o auricular, carregue a bateria interna.
Para carregar a bateria, proceda da seguinte forma:
1. Conecte o adaptador USB a uma porta USB.
2. Introduza o conector de carga na porta de entrada do auricular (9).
3. Durante a carga, a luz do LED de côr vermelha permanecera acesa e apaga-se quando a carga estiver completa. A partir daqui pode retirar o carregador da porta de carga do auricular.
4. Quando a luz LED de côr vermelha começar a piscar durante o uso do auricular, isto indica que a bateria se encontra com a carga em baixo.
5. O tempo de carregamento deverá ser de duas horas aproximadamente.

Ligar e Desligar o Auricular
Para ligar o Auricular:
Mantenha pressionado o botão multiuso durante 3 segundos, até que o indicador de luz LED se acenda com a côr Azul.
Para desligar o Auricular:
Mantenha pressionado o botão multifuncional durante 3 segundos, até que o indicador de luz LED começe a piscar com a côr Vermelha.

Observação: *Quando não existe uma conexão com o B-Speech SORA, o auricular desliga-se automaticamente. Depois de ligado, o SORA entrará em modo automático e emparelha-se imediatamente ao telefone com que tinha sido anteriormente emparelhado.*

Procedimento de Emparelhamento
Para poder utilizar o seu auricular é necessário emparelhar com o seu telefone móvel. Trata-se de um processo em duas partes, uma será feita do auricular e outra no telefone móvel.
Tenha em conta que este processo de emparelhamento pode variar em função do telefone móvel usado.

Para emparelhar o auricular B-Speech SORA:
1. Com o auricular desligado, mantenha premida a tecla multiuso durante sete segundos. A côr do LED irá começar a piscar alternadamente entre o Azul e o Vermelho, o que indica que o auricular encontra-se em modo de emparelhamento.
2. Utilize o menu do telefone móvel para fazer a procura dos dispositivos áudio Bluetooth. O telefone móvel deve indicar que identificou o auricular B-Speech SORA. Confirme que deseja emparelhar o telefone móvel com o auricular. Se não está seguro como realizar o processo de emparelhamento no telefone móvel.
3. Quando este pedir a senha pessoal, insira "0000", o telefone móvel confirmará que o emparelhamento se realizou correctamente.

Tenha em conta que há só um tempo limitado para emparelhar os dispositivos.

Observação para uso de Multi-Conexão
Para emparelhar um segundo telefone móvel é necessário manter premido o botão de volume – durante três segundos. A côr do LED irá começar a piscar rapidamente e alternadamente entre o Azul e o Vermelho. O B-Speech SORA entrará em modo de emparelhamento e então é possível emparelhar o segundo telefone móvel. Proceda com o emparelhamento como descrito anteriormente. Para activar a função Multi-Link pressione a tecla do volume +/- ao mesmo tempo durante três segundos. O B-Speech SORA entra em modo de Multilink o LED azul pisca duas vezes.

Chamadas Telefónicas
Realizar uma chamada desde o telefone móvel
Depois do telefone estar emparelhado com o auricular, pode utilizar o telefone para realizar chamadas telefónicas como de costume. A única diferença consiste em utilizar as funções do auricular e microfone do próprio auricular em lugar das do telefone.

Atender uma Chamada
Quando alguém chamar, soará um tom de chamada no auricular. Para responder á chamada, pressione o botão multiuso.

Uso em modo de Multi-Emparelhamento
O modo de multi-emparelhamento, pode manter em espera uma conversação em curso para atender uma outra chamada do outro telefone móvel e passar de um para o outro sucessivamente. Enquanto conversa no primeiro telefone, para atender outra chamada a entrar do segundo telefone que também está conectado com o SORA, pressione a tecla de volume + durante três segundos para pôr em espera a primeira chamada e aceitar a chamada do segundo telefone. Neste caso pode trocar entre ambas as chamadas pressionando a tecla de volume + durante três segundos.

Tenha em conta que pode estabelecer com o telefone móvel para que este responda automaticamente às chamadas, o que significa que nem sequer necessita de pressionar o botão de multifunção. Consulte o manual de utilizador do telefone móvel para obter mais informações sobre esta configuração.

Terminar uma Chamada
Durante uma chamada, pressione o botão multiuso. Se a outra pessoa desligar primeiro, a chamada termina automaticamente.

Marcação por Voz através do auricular.
Para poder utilizar a função de marcação por voz no auricular, o telefone deve permitir esta funcionalidade e ter os comandos de voz armazenados previamente.

1. Para utilizar a marcação por voz:
2. Ligue o auricular e emparelhe com o telefone em caso de este ainda não estar.
3. Pressione o botão multiuso brevemente.
4. Ouvirá um breve tom. Prenuncie o comando de voz imediatamente.
5. O telefone realizará a chamada automaticamente.

Remarcação do último número chamado
Quando o auricular se encontra em modo de espera (sem ser em conversação), pressione o botão de volume + durante três segundos, o telefone voltará a marcar o último número marcado.

Nota: *Esta função somente pode-se realizar com telefones Bluetooth compatíveis com o perfil de mãos-livres. Em modo de multi-conexão só se realizará a remarcação do último telefone emparelhado e da última chamada efectuada por este.*

Transferir uma Chamada
Durante uma chamada, pode pulsar e manter pressionada a tecla de multiuso durante três segundos (soará um Aviso sonoro) para passar a chamada entre o auricular e o próprio telefone móvel. Repita a operação para poder passar ao estado inicial.

Nota: *Tenha em conta que o seu telefone móvel deve de admitir esta função, alguns telefones podem não ser compatíveis com esta funcionalidade.*

Rejeitar uma Chamada
Mantenha premida a tecla multiuso durante três segundos para rejeitar uma chamada a entrar.

Desactivar o Microfone (Modo Mute)
Quando estiver a falar através do auricular, mantenha premida a tecla de volume (+/–) durante três segundos para desactivar o microfone. Prima brevemente a tecla de volume (+/–) para voltar a activar o microfone do auricular.

Ajustar o Volume
- Para aumentar o volume, pressione a tecla volume (+).
- Para diminuir o volume, pressione a tecla volume (-).

Especificações
- Bluetooth Versão 2.1 Classe 2
- Alcance Máximo 10 metros
- Emparelhamento, até dois telefones móveis em simultâneo.
- Tempo médio em modo de espera (Stand-by): Até 100 horas
- Tempo médio em modo de conversação: Até 7 horas
- Tempo de Carregamento Aproximadamente 2 horas
- Tipo de Bateria: Polímeros de Lítio recarregável.

ATENÇÂO:
Risco de explosão em caso de substituição por uma bateria inadequada ou usada.

B-Speech declara que este dispositivo possui a marca CE de acordo com os requisitos e as disposições da Directiva R&TTE (1995/5/EC). Cumpre todos os requisitos fundamentais regulamentares e disposições da Directiva 1999/5/CE. A declaração completa pode ser verificada em www.b-speech.com.

Nota sobre a protecção do meio ambiente:

Depois de posta em marcha a directiva Europeia 2002/96/EU no sistema legislativo nacional. Aplica-se o seguinte: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, assim como as pilhas e baterias recarregáveis, não se devem deitar fora no lixo doméstico.
O utilizador está legalmente obrigado a levar os aparelhos eléctricos e electrónicos assim como pilhas e baterias recarregáveis no seu final de vida útil para um ponto de reciclagem público ou devolver na loja onde o adquiriu. Os detalhes são definidos por a Lei de cada Pais. O símbolo no produto e/ou no manual do utilizador ou na embalagem do produto faz referência a isso. Obrigado por reciclar.

Notas: Este Manual de Utilizador sofreu tradução para Português, eventualmente poderá conter erros ortográficos devido a frases sem tradução directa.

Importado e Distribuído por : TBI – Importação e Comércio de Equipamento Electrónico, Lda – NIF: 503818291
Para mais informações deste produto consulte a nossa página na internet em: **www.click3g.pt** ou em **www.click3g.com**
Conserve sempre o seu comprovativo de compra, poderá vir a precisar caso seja necessário accionar a garantia do produto.